Este es un manual para su uso con teléfonos analógicos con teclado marcador de multifrecuencia. En caso de teléfonos de impulsos substituya el ***** por un **1** y la # por un **10.**

Asimismo puede ser usado por los teléfonos digitales sin display .Los teléfonos digitales también pueden usarlo , aunque ellos tiene un menú propio en el display del aparato.

Manual de Usuario

Llamadas internas

LLamadas externas

Llamadas a la red privada de la junta PNP

Consulta

Transferencia de llamadas

Conferencia tripartita

Llamadas a operadora

Grupo de captura

Desvío de llamadas

Rellamada automática

Selección abreviada central

Selección abreviada individual

Candado electrónico

Follow me

No molestar

Cita

Alta-baja en línea colectiva

Suprimir presentación en display

Teléfonos ANALÓGICOS

LLAMADAS INTERNAS

Descuelgue el teléfono.

Recibirá tono de marcar.

Marque el nº interior que usted desee.

Si el nº marcado está ocupado ó no contesta ,usted puede hacer :

Rellamada automática ***3 ó 13**

Subir

LLAMADAS EXTERNAS.

Descuelgue el teléfono.

Recibirá tono de marcar.

Marque un 0.

Marque el nº deseado.

Si no está autorizado al marcar el 0 recibirá tono de no autorizado.

Puede realizar llamadas a través de operadora ***9**.

También puede utilizar los números abreviados.

Subir

LLAMADAS A LA RED PRIVADA DE LA JUNTA PNP

Descuelgue el teléfono.

Recibirá tono de marcar.

Marque el nº PNP que usted desee.

Subir

CONSULTA

Si usted establece una comunicación interna ,externa ó PNP ,puede realizar una consulta con un número interno ,externo ó PNP de la siguiente forma:

Pulse botón **R.**

Recibirá tono de marcar.

Marque el nº que usted desee (nº interior ,externo ,PNP).

Realice su consulta.

Para volver con el primer interlocutor marque botón **R** .

Subir

TRANSFERENCIA DE LLAMADAS

Si usted establece una comunicación interna ,externa ó PNP ,puede realizar una transferencia a un número interno ,externo ó PNP de la siguiente forma:

Pulse botón **R.**

Recibirá tono de marcar.

Marque el nº que usted desee (nº interior ,externo ,PNP).

Espere contestación y anuncie la llamada(si lo desea puede saltarse este paso).

Cuelgue el teléfono.

Subir

CONFERENCIA TRIPARTITA.

Si usted establece una comunicación interna ,externa ó PNP ,puede realizar una conferencia con un número interno ,externo ó PNP de la siguiente forma:

Pulse botón **R.**

Recibirá tono de marcar.

Marque el nº que usted desee (nº interior ,externo ,PNP).

Anúnciele la conferencia,pulse boton R de nuevo y en un plazo de 2 segundos

Marque ***23**.

A partir de este momento estaran los 3 interlocu-tores hablando

Subir

LLAMADAS A OPERADORA

Descuelgue el teléfono.

Recibirá tono de marcar.

Marque ***9.**

Subir

GRUPO DE CAPTURA

Si usted pertenece a un grupo de captura , podrá capturar las llamadas dirigidas a los teléfonos de su grupo marcando ***7**

Subir

DESVIO DE LLAMADAS

Usted podrá realizar la programación de un desvío desde su teléfono a otro nº interior ,externo ó PNP ,de la siguiente forma:

Para programar un desvío fijo

Marque *42 + nº de destino.

Recibirá tono continuo de confirmación.

Ahora tiene su teléfono desviado .

Para desactivar el desvío marque **#41**

Para activar el anterior desvío marque ***41**.

Para borrar el desvío programado marque **#42**.y después para desactivarlo marque **#41**

Subir

RELLAMADA AUTOMÁTICA

Si cuando usted llama a un número interior le da comunicando ó no le contestan ,puede efectuar una rellamada automática marcando ***3.**
Cuando el teléfono llamado quede libre ó haya efectuado una comunicación, usted será llamado automáticamente.
Para cancelar una rellamada marque **#3**

Subir

SELECCIÓN ABREVIADA CENTRAL(no activa)

Descuelgue el teléfono.

Recibirá el tono de marcar .

Marque el nº abreviado entre el **6000** y el **6999**.

Subir

SELECCIÓN ABREVIADA INDIVIDUAL

Usted tiene la posibilidad de programarse 10 números abreviados propios.

Para ello realice lo siguiente:

Descuelgue el teléfono

Recibirá tono de marcar.

Marque el código de programación **#5**+**nº abreviado** (del **0** al **9**) teclee el número urbano precedido de 0 y Cuelgue.

Para realizar la marcación utilice el mismo método que para la selección abreviada central pero marcando ***5**+ **número abreviado** (del **0** al **9**).

Subir

CANDADO ELECTRONICO

Si usted ha recibido un código secreto ,tiene la posibilidad de activar el candado en su teléfono:

Descuelgue el teléfono.

Recibirá tono de marcar.

Marque ***21** + **código secreto**.

Recibirá tono de confirmación.

Para desactivar el candado:

Marque **#21** + **código secreto**.

Subir

FOLLOW ME

Cuando usted ha activado un desvío en su teléfono, pero necesita que las llamadas se redirijan a la extensión en la que usted se encuentra marque :

***6 + código personal,#41 para desactivar el desvío anterior y marque *41 a continuación,**

a partir de ese momento todas sus llamadas se redirigirán a dicha extensión.

Para cancelarlo marque #6 y #41.

Esta operación la puede ir realizando desde cualquier teléfono al que usted de vaya desplazando

Subir

NO MOLESTAR

Si usted está autorizado y desea que no le molesten :

Descuelgue el teléfono.

Recibirá invitación a marcar.

Marque ***22**.

Para cancelarlo marque **#22**

Subir

CITA

Para programar una cita en su teléfono :

Descuelgue el teléfono

Recibirá tono de invitación a marcar.

Marque ***24+ HHMM**,(Hora y minutos)

Para cancelar la cita marque **#24**

Subir

ALTA-BAJA EN LINEA COLECTIVA

Si usted pertenece a una línea colectiva (salto), Puede temporalmente salirse de dicha línea colectiva y posteriormente volver a introducirse en la misma .

Para salirse de la línea de salto:

Descuelgue el teléfono.

Recibirá tono de invitación a marcar.

Marque ***25**,

Recibirá tono de confirmación.

Cuelgue el teléfono.

Para conectarse de nuevo a la línea colectiva:

Descuelgue el teléfono.

Recibirá tono de invitación a marcar.

Marque **#25**,

Recibirá tono de confirmación.

Cuelgue el teléfono.

Subir

SUPRIMIR PRESENTACIÓN EN DISPLAY

Usted puede evitar que su número externo se presente en el display de los demás usuarios.

Para ello marque:

***26** y a continuación realice su llamada.

Para volver a presentarse marque:

#26

Subir

COMUNICACIONES ALTERNATIVAS

Cuando usted tiene una comunicación y establece una consulta, tiene la posibilidad de hablar alternativamente con uno u otro interlocutor, para ello realice lo siguiente una vez establecida la 2ª comunicación:

Para hablar con el 1º interlocutor pulse R y antes de 2 segundos marque *1.

Cada vez que usted efectúe esta operación irá cambiando de interlocutor.